



XIGNAL

Xignal es una marca de Dimo Systems - Países Bajos

ESPECIFICACIONES

TRAMPA XIGNAL RATONES



GUIA INSTALACIÓN EN VIDEO



Xignal detecta y monitoriza, en todo momento, el estado de las trampas de captura de ratas y ratones: activada, desactivada o con captura.



Mediante el uso de la tecnología LoRa, los comunicados llegan periódicamente a su teléfono inteligente y ordenador. Solución de extremo a extremo de fácil uso, del sensor a sus dispositivos.



Con la app Xignal y el portal online, se puede monitorear el estado de todos los sensores 24/7. Obtenga y genere informes sobre las actividades de los roedores.

DESCARGUE LA APP XIGNAL O VISITE

my.xignal.com





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRAMPA XIGNAL RATONES

PARÁMETROS FÍSICO

MODELO
PAQUETE DE DATOS
BANDA DE FRECUENCIA LORA
BATERÍA
UI
ETIQUETA

PARÁMETROS FÍSICO

TAMAÑO
PESO
MATERIAL DEL CHASIS

AMBIENTE

TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO
HUMEDAD RELATIVA
PROTECCIÓN IP

CERTIFICACIONES

CONFORMIDAD EMC
CONFORMIDAD RADIO
CONFORMIDAD ROHS
CONFORMIDAD REACH
CONFORMIDAD WEEE

TRAMPA XIGNAL RATONES

V1.5
Utiliza LoRa ADR
US915*
Pila CP502440 Li-MnO2
RGB LED y 2 interruptores
Código QR y número de serie único

97.3 mm x 46.9 mm x 58 mm
77 g con antena PCB y pila instalada
Plástico ABS

-10°C to 55°C
0% to 95%
IP67

EN 61000-6:2001 & EN 61000-6-3:2001 & EN55032:2015
LoRA Alliance certified RN2483A
Directiva 2002/95/EC & 2011/65/EU
Regulación 1907/2006 incluidas enmiendas
Directiva 2012/19/EU

*NA915, EU868, AU915, KR920, AS923, IN865, RU864

Especificaciones Funcionales

- Trampa de captura
- Medición temperatura
- Estado de la batería
- Larga duración de la batería
- Rendimiento excelente de radiofrecuencia
- Totalmente configurable por el usuario
- Económico

