



# XIGNAL

Xignal es una marca de Dimo Systems - Países Bajos

## ESPECIFICACIONES

### TRAMPA XIGNAL RATAS



GUIA INSTALACIÓN EN VIDEO



Xignal detecta y monitoriza, en todo momento, el estado de las trampas de captura de ratas y ratones: activada, desactivada o con captura.



Mediante el uso de la tecnología LoRa, los comunicados llegan periódicamente a su teléfono inteligente y ordenador. Solución de extremo a extremo de fácil uso, del sensor a sus dispositivos.



Con la app Xignal y el portal online, se puede monitorear el estado de todos los sensores 24/7. Obtenga y genere informes sobre las actividades de los roedores.

DESCARGUE LA APP XIGNAL O VISITE

[my.xignal.com](https://my.xignal.com)





# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## TRAMPA XIGNAL RATAS

### PARÁMETROS FÍSICO

MODELO  
PAQUETE DE DATOS  
BANDA DE FRECUENCIA LORA  
BATERÍA  
UI  
ETIQUETA

### PARÁMETROS FÍSICO

TAMAÑO  
PESO  
MATERIAL DEL CHASIS

### AMBIENTE

TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO  
HUMEDAD RELATIVA  
PROTECCIÓN IP

### CERTIFICACIONES

CONFORMIDAD EMC  
CONFORMIDAD RADIO  
CONFORMIDAD ROHS  
CONFORMIDAD REACH  
CONFORMIDAD WEEE

### TRAMPA XIGNAL RATAS

V1.5  
Utiliza LoRa ADR  
US915\*  
Pila CP502440 Li-MnO2  
RGB LED y 2 interruptores  
Código QR y número de serie único

138.9 mm x 75.8 mm x 67 mm  
197 g con antena PCB y pila instalada  
Plástico ABS

-10°C to 55°C  
0% to 95%  
IP67

EN 61000-6:2001 & EN 61000-6-3:2001 & EN55032:2015  
LoRA Alliance certified RN2483A  
Directiva 2002/95/EC & 2011/65/EU  
Regulación 1907/2006 incluidas enmiendas  
Directiva 2012/19/EU

\*NA915, EU868, AU915, KR920, AS923, IN865, RU864

## Especificaciones Funcionales

- Trampa de captura
- Medición temperatura
- Estado de la batería
- Larga duración de la batería
- Rendimiento excelente de radiofrecuencia
- Totalmente configurable por el usuario
- Económico

